

WIRELESS



MCM-140

Teclado inalámbrico universal para PowerMax

El MCM-140 aumenta la facilidad de uso y control de todas las funciones de los sistemas inalámbricos PowerCode, PowerMax, automatización del hogar y seguridad.

Control remoto inalámbrico del hogar para sistemas PowerCode y PowerMax.

Sencilla programación y fácil control para el usuario.

Indicadores visuales con Leds de tres colores.

Acciones específicas son respondidas por señales audibles.

Iluminación interior.

Moderno diseño ergonómico para uso manual o para montaje en pared en cualquier lugar de la casa u oficina.



Visonic®

For a smart and secure lifestyle



MCM-140 Teclado inalámbrico para PowerMax

- Elección de frecuencias para cumplir con demandas internacionales
- Diferentes canales para cada comando
- Completamente supervisado
- Batería de Litio de 3V estándar de larga duración
- Aviso automático de pila baja
- Soporte para montaje en pared incluido
- De acuerdo con las últimas normativas europeas

El MCM-140 de Visonic es la unidad de control inalámbrica y universal para el sistema de automatización del hogar y seguridad PowerMax. Permite una fácil programación y control de funciones de la PowerMax desde cualquier lugar de la casa o de la oficina.

Las funciones y comandos del MCM-140 son activadas de igual forma que en el teclado de la PowerMax para controlar eventos o dispositivos X-10 de cualquier habitación a través de la línea eléctrica. Empleando las tecnologías PowerCode y CodeSecure de Visonic, el MCM-140 envía diferentes señales codificadas para la misma función o comando. El MCM-140 también puede ser usado con otros sistemas inalámbricos PowerCode de Visonic.

La iluminación interior del teclado permite operar en la oscuridad. Los LEDs de colores y los mensajes audibles confirman los comandos del usuario. Mensajes de supervisión automática son enviados periódicamente para confirmar su funcionamiento.

Este controlador compacto, de diseño ergonómico, opera opcionalmente con las distintas frecuencias de acuerdo con las normativas europeas y norteamericanas. Lleva una batería de Litio de larga duración de 3V con aviso automático cuando la batería necesita ser reemplazada. El soporte para montaje en pared asegura que la unidad de control remoto esté convenientemente localizada cuando usted más la necesite.

ESPECIFICACIONES

Tipo de transmisión ID: PowerCode y CodeSecure.

PowerCode - usado para luces 1-7, luz 8 (controlador PGM), y funciones de fuego y emergencia.

CodeSecure - usado para Armado Parcial, Armado Total, Desarmado, y funciones Auxiliar y Pánico.

Frecuencias de funcionamiento: 315, 433.9, 868.95 y 869.2625

Batería: pila de 3V estándar de Litio, CR123A.

Iluminación interior: seleccionable ON/OFF.

Dimensiones: 127 x 70 x 24 mm.

Temperatura de funcionamiento: 0° -49°

Cumplimiento de normativas: FCC part 15, Industria de Canadá, EN 50130-4, 300220-3.

Visonic se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
La garantía se suministra bajo pedido.

Head Office (Israel)
Visonic Inc. (U.S.A.)
Visonic Ltd (U.K.)
Visonic Iberica (Spain)
Visonic GmbH (Germany)
Visonic SARL (France)
Visonic Deson (East Asia)
Visonic Rep. (Nordic Countries)
Visonic Rep. (Latin America)

Tel (972-3) 645 6789
Tel (800) 223 0020
Tel (44-870) 730 0800
Tel (34-91) 659 3120
Tel (49-2202) 104 930
Tel (33-1) 5334 3223
Tel (852) 2157 7142
Tel (47) 6758 0843
Tel (972-3) 645 6721

Fax (972-3) 645 6788
Fax (860) 242 8094
Fax (44-870) 730 0801
Fax (34-91) 663 8468
Fax (49-2202) 104 959
Fax (33-1) 4655 6136
Fax (852) 2512 9071
Fax (47) 6758 0814
Fax (972-3) 645 6788

Web site: <http://www.visonic.com>

Visonic is a registered trade mark of Visonic Ltd. MCM-140 is a trade mark of Visonic Ltd.



Visonic®

For a smart and secure lifestyle